



Шкафы управления дутья ШД-2/ШАУСОТ-7 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lider-energo.nt-rt.ru> || dgf@nt-rt.ru

Шкаф ШД-2 (ВЕИЮ 301.341.001СБ) (6АС.350.046СБ)



Наименование характеристики

Значение

Установка

Наружная

Напряжение питания силовых цепей двигателей
вентиляторов

220/380 В,
трёхфазное

Напряжение цепей управления

220 В,
однофазное

Частота переменной сети

50/60 Гц

Автоматическое включение двигателей
вентиляторов при температуре верхних слоёв
масла

≥ 55 °C

Автоматическое отключение двигателей
вентиляторов при температуре верхних слоёв
масла

≤ 50 °C

Автоматическое включение двигателей
вентиляторов при достижении нагрузки любой из
обмоток тока равного

100%
номинального

Номинальный ток, А

25

Степень защиты шкафа по ГОСТ

IP 66

Масса шкафа, кг

20

Габаритные размеры, мм

500x400x250

Шкаф ШАУСОТ-7 (ВЕИЮ 301445.011)

Шкаф ШАУСОТ-7 допускает комбинированное управление системами охлаждения трансформаторов, может работать совместно с любыми типами контроллеров и бортовых компьютеров через дополнительные согласующие устройства.

Параметр	Значение
Архитектурное построение	Функционально-блочное
Питание	Сеть (основная и резервная) 380 В, 50 (60) Гц
Коммутируемая мощность	до 53 кВт (100 А); до 85 кВт (160 А); до 132 кВт (250 А)
Тип системы охлаждения	Д, Ц и НЦ до 21 (22) электродвигателей; ДЦ и НДЦ до 7 ГОУ (1 ГОУ резервное)
Мощность электродвигателей по параметрическому ряду	от 0,09 до 11 кВт
Назначение	Шкаф ШАУСОТ-7 обеспечивает алгоритм работы: по уставкам нагрузочных и температурных сигналов; дистанционное управление; сигнализацию на ЦДПУ* (сухие контакты); местную световую сигнализацию
Габаритные размеры, мм	2200 х 800 х 400
Масса, кг	300

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lider-energo.nt-rt.ru> || dgf@nt-rt.ru